

IPカメラ

取扱説明書 iCamera2

このたびは弊社製品をお買い求めくださいましてありがとうございます。

本書は製品を正しく安全にお使いいただくための使用方法や注意事項などを記載しております。

本書に記載の内容を正しく充分にご理解いただいた上、本製品をお使いください。

特徴

モーション検知・赤外線暗視機能を兼ね備えたIPカメラです。

留守中のご自宅のモニタリングや、他のデバイスの起動をきっかけとしたビデオ・写真撮影が可能です。

同梱品

カメラ本体	1台
LANケーブル(1.8m)	1本
ACアダプタ	1個
カメラスタンド	1個
電源交換ケーブル(黒色)	1本
ペアリング用ケーブル(白色)	1本
防水キャップ	1個
固定ネジ	3本
固定ネジ用アンカー	3本

名称と機能

- ①レンズ
- ②ライトセンサー
- ③電源/Wi-Fiランプ
- 緑点灯:電源ON
- ① 緑点滅:Wi-Fi電波強度表示中(電源ON後5分間のみ)
- ④ネットワークランプ
- 緑点灯:ネットワーク接続確立済み
- ① 緑点滅:ネットワーク通信中
- ⑤ WPSランプ
- 緑点灯:WPS接続に失敗すると5秒点灯します
- ① 緑点滅:WPS接続処理中。
→接続に成功すると消灯し、④ネットワークランプが点灯します
- ⑥LANポート
- ⑦マイク
- ⑧WPS/リセットボタン

短押し:WPSモード切替
長押し:11秒以上長押しした場合、工場出荷状態になりますのでご注意ください



取付手順

セットアップ用のアプリケーションを起動して、ガイドに従って設定・設置を行います。詳しくは下記のURLまたはQRコードからアクセスしてください。



<http://info.intelligent-home.jp/ipcamera/>

安全上の注意

以下に記載の安全上の注意事項を充分にご理解いただきたい上でご利用いただけない場合、破損や故障、火災、感電の原因となる恐れがあります。



警告

- 小さなお子様が手を触れないように機器を配置してください。
- 防滴仕様のため、直接水のかからない屋内や軒下などに設置してください。



禁止

- 本製品の上に重たいものを載せたり、落下させたり、衝撃を加えないでください。
- 本製品の分解、改造、修理を行わないでください。



指示

- 本製品に液体、異物が入った場合は使用をおやめください。
- 本製品から煙がでたり、異常な音やにおいがした場合は使用をおやめください。
- 製品が破損した場合は使用をおやめください。
- 本製品を長期間利用しないときは電源を抜いてください。長期間電源に接続したままにしておくと、電力消費により発熱し、製品寿命を縮める原因となります。
- ACアダプタは必ず本製品付属のものをお使いください。
- コンセントは完全に差し込んでください。

製品仕様

外寸(mm)	76.8(W)×76.8(H)×32.7(D) (スタンド除く)
本体質量	165g(スタンド含む)
動作温度	-20°C~45°C
動作湿度	10%~85% RH(結露が発生しないこと)
視野角	110度
解像度	720P HD(1280×720)
電源	AC100V~240V(50/60Hz)、POE給電
消費電力	最大12W
端末インターフェイ	LANポート×1
通信規格	Wi-Fi
輸入元	Connected Design株式会社
製造元	Sercomm Corporation

MADE IN TAIWAN



[R] 201-152888



製品保証

●保証内容：期間内に正常な使用状況で故障が生じた場合には、保証規定に基づき無償で修理または交換を行います。

●保証期間：ご購入日より12ヶ月間

●ご購入日：お買い上げ時のレシートやお客様控えなど、ご購入日の証明となるものを必ず大切に保管してください。ご購入日が不明な場合には保証対象期間内であっても有償での対応となる場合があります。



保証規定は下記のURLまたはQRコードからアクセスしてください。

<http://info.intelligent-home.jp/public/>

困ったときに Q&A



本製品のよくある質問を公開しております。



詳しくは下記のURLまたはQRコードからアクセスしてください。

<http://info.intelligent-home.jp/faq/>

発売元

イツ・コミュニケーションズ株式会社

東京都世田谷区玉川2丁目21番1号
二子玉川ライズ・オフィス